

ACT-500H

Handsender

Wechselkopfsystem für dynamische oder Kondensatormikrofone.

Lieferumfang **MU-80A**

Kondensator, Superniere

Schaltbandbreite 24 MHz

Frequenzbereich 518-832 MHz

Frequenzgruppen

5NB 518 - 542 MHz

6A 620 - 644 MHz

6B 644 - 668 MHz

8AD 823 - 832 MHz

Sendeleistung 10 mW / 50 mW

Nennhub < ±40 kHz

Nebenaussendung <-55 dBc

Max. SPL 142 dB

Reichweite > 100 m

Spannungsversorgung

2 x AA Batterien oder 1 x 18500 Li-Akku

Betriebsdauer > 12 h

Gehäuse Metall (Magnesiumlegierung)

Gewicht ca. 260 g

Abmessungen 50×262 mm



Der ACT-500H hat zur Befestigung des Mikrofonkopfes ein Innengewinde und die Mikrofonköpfe MU-90A, MU-80A, MU-70A, MU-59A, MU-39A die passenden Außengewinde. Diese Gewinde sind kompatibel mit den Gewinden anderer Hersteller. Mit dem ACT-500H kann man somit Mikrofonköpfe anderer Hersteller verwenden.

Der ACT-500H hat ein universelles Batteriegehäuse. Er kann sowohl mit herkömmlichen AA-Alkaline Batterien als auch mit Li-Ionen Akkus des Typ 18500 betrieben werden.



AA-Batterie-Betrieb



Li-Ionen Akku-Betrieb



USB-C Anschluss

Der ACT-500H hat einen USB-C Anschluss über den der Sender direkt, ohne Entnahme der Akkus geladen werden kann. Mit eingelegten AA-Batterien wird nicht geladen.

