

BC 100

kabelgebundenes
Grenzflächenmikrofon
mit Schalter

kabelgebundener
Mikrofonsockel mit Schalter

drahtloses
Grenzflächenmikrofon
mit Schalter

drahtloser
Mikrofonsockel mit Schalter

Eingebautes Mikrofon:

Grenzfläche: halbe Niere

Frequenzgang: 50Hz - 20 kHz

Max. SPL: 132 dB

Mic-In: XLR 4 pol




Mic-Out: XLR

Ein- /Ausschalter

Abmessungen 100x55x150 mm

Gewicht ca. 170 g

BC-100 Art. Nr. 630.001



Das BC-100 ist eine universelle Mikrofonbasis, die für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden kann.

- Als Grundgerät ist das BC-100 ein Grenzflächenmikrofon mit Halbnieren-Charakteristik und Ein-/ Ausschalter, das über XLR Kabel direkt an Mischpulte angeschlossen werden kann.
- Wenn in die obenliegende Mini-XLR Buchse ein Mikrofon eingesteckt wird, und der hintenliegende Schalter umgestellt wird, dient das BC-100 als kabelgebundene Mikrofonbasis mit Ein-/Ausschalter für alle Mikrofone mit Mini-XLR Stecker.
- Durch Entfernen der untenliegenden Bodenplatte kann man den Innenraum mit einem ACT-32T Taschensender bestücken. Somit wird das BC-100 eine drahtlose Mikrofonbasis als Grenzflächenmikrofon oder für aufgesteckte Schwanenhalsmikrofone.

